

Ergänzungsbeschreibung
zum Modul M053 RS-232

Der Modul M053 RS-232 ist ein Modul mit einem speziellen Kanal zur Ansteuerung der Schreibmaschine S 3004 electronic. Der Kanal 1 bleibt gegenüber dem Modul M003 als V24-Kanal unverändert erhalten. Kanal 2 wurde gegenüber dem. Modul M003 V24 modifiziert und besitzt TTL-Pegel. Um Verwechslungen auszuschließen, besitzt dieser Kanal im Gegensatz zu Kanal 1 eine sechspolige Buchse.

Buchsenbelegung Kanal 2

5 X	X 1	1 - RXDB
	X 6	2 - CTSB
		3 - Masse
4 X	X 2	4 - DTRB
	X 3	5 - TXDB
		6 - nicht belegt

Elektrische Bedingungen Kanal 2

Leitungs-Nr.	! Signalbezeichnung	! logischer Zustand
104	! Empfangsdaten ! (RXD, Datenleitung)	! Mark = log. 1 ! Space = log. 0
106	! Bereit zum Senden ! (CTS, Steuerleitung)	! True = log. 1 ! False = log. 0
103	! Sendedaten ! (TXD, Datenleitung)	! Mark = log. 1 ! Space = log. 0
108	! Betriebsbereitschaft ! (DTR, Steuerleitung)	! True = log. 1 ! False = log. 0

Gleichzeitig wird ein Anschlußkabel vom Modul M053 zur Schreibmaschine S 3004 electronic angeboten.

Der sechspolige Stecker ermöglicht die Verbindung zum Kanal 2 des M053-Moduls. Der 26polige Stecker dient zum Anschluß der S 3004. Die Interfacebox IF 6000 ist damit nicht mehr notwendig.

Ein effektiver Einsatz des Moduls M053 RS-232 wird z.B. in Verbindung mit dem Modul M033 TYPESTAR erreicht. Dieses Textverarbeitungssystem ermöglicht den Einsatz der Schreibmaschine S 3004 als Tastatur und Drucker.